

RFID

Läsa in RFID taggar



Funktion med RFID avläsning aktiveras av Charge Amps för respektive Halo Wallbox.

När funktion med avläsning för RFID är aktiverad för Halo Wallbox läses RFID taggar in.

(Laddare levererade med RFID bricka har denna funktion aktiverad sedan 2019-03-26.)

Detta görs genom att RFID ställs in som On för RFID Lock för Halon.

STATUS ONLINE 

<input checked="" type="checkbox"/> ON	HALO CHARGER
<input type="checkbox"/> OFF	ELECTRIC SOCKET 
<input type="checkbox"/> OFF	LIGHT 
<input type="checkbox"/> OFF	LED BRIGHTNESS
<input checked="" type="checkbox"/> ON	RFID LOCK

Efter det så läser man av RFID taggen framför loggan på centrumskölden.

Halon kommer då blinka till rött, och den avlästa RFID taggen kommer upp på

my.charge.space/admin, under rubriken **RFID / LATEST REJECTED TAGS**

(refresh krävs på hemsidan eller byta mellan rubiker)

klicka på blå knappen **Add tag**,

LATEST REJECTED TAGS			
Charger	Latest Access	Id	Status
1806001808M	2018-09-20 13:52:44	04E42A42424242	Reject

[Add tag](#)

Under rubriken **Comments** är lämpligt att lägga kommentar som exempelvis användare eller parkeringsplatsnummer.


NEW RFID TAG

Id (Hex)

Comment

[CANCEL](#) [SAVE](#)

Föredrar man att göra detta manuellt utan avläsning använder man **Add**, Här får man skriva i varje tags unika hexkod och kommentaren.

RFID TAGS				Add
Id	User/Owner	Comment	Edit	
Hex:824979671 Dec:47858554481		test		

LATEST REJECTED TAGS			
Charger	Latest Access	Id	Status

Koppla RFID till användare

För att koppla RFID taggar till enskilda användare, går man in på rubriken USERS på my.charge.space/admin.

Klickar sedan på namnet för användaren där det står i blå text, se bilden nedan.

USERS					Add
Name	Email	Mobile	Status	Role	
test test	test@test1.se	12345678	Valid	User	

En sida med detaljer för den användaren.

För att anslut en RFID tag till användaren klickar man på den blåa **Add** knappen för **RFID TAGS**.
Se bilden nedan.

DETAILS FOR USER: test test

First name

Last name

Email

Mobile

User Admin

Change password >

RFID TAGS

Id	Comment
----	---------

RFID ACCESS TO CHARGERS

Name

RFID ACCESS TO POOLS

Name

När man klickar på **Add** knappen, får man upp en sida där de RFID taggar som finns registrerade i gruppen ligger listade.
Där kan man för de RFID taggar som är fria i gruppen, klicka på den blåa knappen **Add to user**.
Se bilden nedan.

[Cancel](#)

RFID TAGS

Id	Comment	
B24979671	test	Add to user

Efter det så är RFID taggen kopplad till den användaren, och sidan med detaljer för användaren ser ut som bilden nedan.

DETAILS FOR USER: test test

First name

Last name

Email

Mobile

User Admin

Change password >

[CANCEL](#) [SAVE](#)

RFID TAGS

[Add](#)

Id	Comment	
B24979671	test	Remove

RFID ACCESS TO CHARGERS

[Add](#)

Name

RFID ACCESS TO POOLS

[Add](#)

Name

Koppla RFID taggen till Halo.

Sedan för att användaren sedan ska kunna låsa upp Halo Wallbox med RFID taggen, så klickar men på den blå knappen vid **RFID access to chargers**.

Väljer sedan de laddstationer som användare ska kunna låsa upp, ur en likadan lista som för RFID taggar.

DETAILS FOR USER: test test

First name

Last name

Email

Mobile

User Admin

Change password >

RFID TAGS		<input type="button" value="Add"/>
Id	Comment	
B24979671	test	<input type="button" value="Remove"/>

RFID ACCESS TO CHARGERS	<input type="button" value="Add"/>
Name	<input type="text"/>

RFID ACCESS TO POOLS	<input type="button" value="Add"/>
Name	<input type="text"/>